

Параметры настройки SIP-клиентов для SIP-номеров (9997xxxxxxx)

SIP-номер 9997xxxxxxx рекомендуется использовать на настройки SIP-транков офисной АТС с поддержкой SIP (для получения SIP-номера 9997xxxxxxx сети E1tele.com обращайтесь в службу поддержки support@e1tele.com)

Параметры / Parameters:

SIP Server: trunk.web3tel.com (204.138.165.129)

Port: 5060 UDP

Codecs: G.711u, G.711a, G.729, gsm.

USER NAME : SIP – номер / SIP - number (9997xxxxxxx)

Password: выдается службой поддержки (*)

Authorization ID / USER NAME: SIP – номер / SIP - number

DOMAIN : trunk.web3tel.com

PROXY/OUTBOUND PROXY: trunk.web3tel.com

Дополнительные параметры:

Registration expiry: 3600 sec.

Use rport: YES

Send SIP keep-alives: YES

При необходимости использования STUN-сервера, можно использовать следующие параметры / If you need to use STUN-server: **stun.xten.com, stun.zoiper.com.**

Доп. параметры / Additional parameters:

Порт / Port: 3478

Интервал обновления/Time refresh 60 сек/sec

Период регистрации / Registration period 3600 сек/sec

(*) Изменить пароль на SIP-номер можно на сайте www.e1tele.com в разделе «мой телефон», «настройки безопасности», «Изменить пароль на SIP-trunk». В поле Текущий пароль следует ввести пароль выданный службой поддержки. <в разработке>

Отличие SIP-номера 9997xxxxxxx от 9992xxxxxxx заключается в возможности прямого звонка на внутренний номер АТС. Например при наборе номера 99971234567101, вызов придет на Вашу АТС и далее АТС на правит его на свой внутренний номер 101. Эта функция будет работать, если со стороны АТС есть поддержка direct extension dialing и она сконфигурирована соответствующим образом.